



SM910

Funktion: Hel säkring indikeras med grön lysdiod och utlöst larm av att lysdioden för gruppen slocknar och att ett summalarmrelä med potentialfri växlingskontakt aktiveras. Fördelning av strömmatning, max 10A, till 10 sektioner 2-poligt avsäkrade med 2A. Huvudsäkring 1 poligt 10A. Automatisk anpassning till 12V eller 24V. Separat anslutning för skärm (jord).

MODELLER

SM910: Stativmontage 19" säkringspanel för 12-24VDC för
 SM930: Väggh monterad säkringspanel för 12-24VDC
 SM920: Utökningskort för 12-24VDC

BESKRIVNING

Gruppsäkringskort monterat i 19" kassett eller i plastkapsling för väggmontage med transparent lock.

19" kassetten SM910 levereras med ett gruppsäkringskort med 10 utgångar och kan enkelt kompletteras med ytterligare 3st utökningskort. Det ger upp till 40 utgångar i en 19" enhet.

Väggh monterade lådan levereras med ett gruppsäkringskort med 10st utgångar och kan inte kompletteras med ytterligare kort.

Plint för inkommande och vidarekoppling av huvudspänning - max 2,5 mm² kabel och plint för grupp fördelning, max 1,5 mm² kabel.

TEKNISKA DATA

SM910, SM920, SM930
 Inspänning DC 9-32VDC

CE-märkt enligt EN50081-1 och EN50082-1

E-Nummer	Typ			
5247045	910S	SM910 19" ram med 10-gruppsäkringskort 12-24VDC	135x480x60	HxBxD mm
5257514	913S	SM913 19" endast ram	135x480x60	
5247047	912S	SM912 Lock till 19" ram	135x480	
5247048	920S	SM920 Utökningskort 10-grupp 12-24VDC	130x90x45	
5247049	930S	SM930 Väggh mont.10-gruppsäkringskort 12-24VDC	180x180x100	

SM910 DC E nr: 52 470 45
 SM930 DC E nr: 52 470 49

SM920 DC E nr: 52 470 48

INKOPPLINGSANVISNING

Anslut först 12-24V på plint8 märkt 12-24V IN. Om utökningskort ska användas kopplas spänningen vidare på plint7 12-24V UT.

Lysdiod för utgångarna tänds

Kontrollera att utspänningen är riktig

Anslut lasten

Om lysdiod för utgångar inte tänds kontrollera inspänning och ingångssäkringarna.

Löser säkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.

SÄKRINGAR

F21 Primärsäkringar 10As
 FUSE1-1 – 10-2 Sekundärsäkringar 2As

